

## 2. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI (vedi fig. 2.1)

A	Cartuccia	G	Adattatore per acquario Pure L
B	Corpo dosatore	H	Guidatubo
C	Display	I	Passaparete per acquari Pure
D	Tasti di programmazione	J	Vano batterie
E	Tubo di mandata	K	Coperchio vano batterie
F	Ventose	L	Innesto

## 3. PREPARAZIONE DEL PRODOTTO ALL'UTILIZZO

### 3.1. DISIMBALLAGGIO

- A. Estrarre la cartuccia dall'imballo e verificarne l'integrità. Appoggiarla quindi su una superficie orizzontale.
- B. Estrarre ROBOFORMULA Dispenser dalla confezione e verificarne visivamente l'integrità. Appoggiarlo quindi su una superficie orizzontale. Verificare inoltre la presenza di tutti i componenti riportati in fig. 2.1.
- C. Smaltire l'imballaggio nel rispetto delle normative vigenti nel paese di smaltimento. Si consiglia di conservare l'imballo esterno per eventuali futuri stoccaggi del prodotto.
- D. Munirsi di un cacciavite a stella e di un paio di forbici prima di procedere all'installazione.

### 3.2. INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE (vedi fig. 3.2; Le batterie non sono incluse nel prodotto)

- A. Usando il cacciavite svitare le due viti del vano batterie. Togliere quindi il coperchio per accedere al vano batterie.
- B. Inserire 2 batterie stilo del tipo AA, avendo cura di orientarle correttamente. Si raccomanda l'utilizzo di batterie di buona qualità.

#### **IMPORTANTE:**

- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili, batterie di tipi diversi o batterie nuove e usate.
- Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere ricaricate.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.